# ИЗМЕРИТЕЛИ УРОВНЯ СПУТНИКОВОГО СИГНАЛА

## AM-9010

### ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ СПУТНИКОВОГО СИГНАЛА

*Измеритель уровня сигнала поможет быстро настроить спутниковую антенну на прием сигнала. Прибор позволяет задавать поляризацию принимаемого сигнала, для этого используются управляющие сигналы LNB:13 В для V (вертикальная поляризация) и 18 В для H (горизонтальная поляризация)*

### Технические характеристики

- диапазон частот: 900 МГц - 2,150 ГГц
- разрешение: 250 кГц
- уровень сигнала: 40 dBмкВ - 80 dBмкВ ( -67dBm … -27 dBm)
- разрешение 0,1 dB
- погрешность ±3 dB
- входное сопротивление 75 Ом
- выходной сигнал: 13 В, 18 В, 22 кГц, DiSEqC 1.0
- измерение тока LNB - 0…250 мА
- память на 99 каналов
- подсветка дисплея
- автовыключение
- питание 12 В аккумуляторная батарея
- габаритные размеры: 180x75x150 мм
- масса: 1,5 кг

*Зарядное устройство*

### Комплектация

- прибор
- зарядное устройство
- сумка-чехол для переноски
- руководство по эксплуатации

## AM-9002

### ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ СПУТНИКОВОГО СИГНАЛА

*С помощью этого измерителя уровня можно быстро настроить спутниковую антенну на прием сигнала. По кабелю снижения осуществляется управление поляризацией принимаемого сигнала, для этого используются два управляющих сигнала:13 В для V (вертикальная поляризация) и 18 В для H (горизонтальная поляризация)*

### Технические характеристики

- диапазон частот 900 МГц - 2,150 ГГц
- входное сопротивление 75 Ом
- усиление мощности 18 dB
- максимальный входной уровень -10dBm
- диапазон детектирования -60dBm … -10dBm
- индикация: стрелочный индикатор
- светодиодный индикатор поляризации сигнала
- измерение постоянного напряжения: 0-25 В 2,5 %
- измерение постоянного тока: 0-500 мА 2,5 %
- выходное напряжение LNB - 13/18 В 500 мА
- питание: Ni-Cd аккумуляторная батарея 13/18 В
- габаритные размеры 150x56x120 мм
- масса 990 г

### Комплектация

- прибор
- зарядное устройство
- сумка для переноски
- руководство по эксплуатации

## AM-9001

### ИНДИКАТОР СИГНАЛА СПУТНИКОВОГО ТВ

*Этот малогабаритный индикатор поможет Вам быстро сориентировать спутниковую антенну*

### Технические характеристики

- индикация – стрелочный индикатор
- светодиодный индикатор поляризации сигнала
- частотный диапазон 950 МГц … 2,050 ГГц
- входное сопротивление 75 Ом
- уровень входного сигнала -40 dBm … -10 dBm
- вносимые потери 4 dB
- габаритные размеры 95×55×30 мм
- масса 120 г

### Комплектация

- прибор
- руководство по эксплуатации